



A Televes reserva o direito de modificar o produto

## Tomada terminal separadora 2 conectores: FM-TV

Tomada terminal separadora com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para radio (FM).

<b>Ref.5232</b>	com garras
<b>Art.Nr</b>	
<b>EAN13</b>	8424450052327

### Destaca-se por

- Filtro separador de grande rejeição: o sinal FM é filtrado no conector CEI macho de TV, e o sinal TV é filtrado no conector CEI fêmea.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

### Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...7mm

### Descubra

#### Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo

- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

## Especificações técnicas

Tipo		T-SCATV	
Bandas		FM (87,5-108MHz)	MATV (5-1000MHz)
Conector		"CEI" Fêmea	"CEI" Macho
Método de fixação		Sem parafusos	
Rejeição entre saídas	dB	-	-
Saída de passagem		Non	
Perdas de passagem		-	
Atenuações	Saída: FM	3	-
	Saída: TV	-	0,5
Passagem DC (24V - 350mA)		Non	