



*A Televes reserva o direito de modificar o produto*

## Tomada terminal

2 conectores: FM-TV

Tomada terminal com dois conectores CEI. O da esquerda é um CEI macho para TV terrestre e o da direita é um CEI fêmea para radio (FM).

<b>Ref.5230</b>	Caixa
<b>Art.Nr</b>	
<b>EAN13</b>	8424450052303
<b>Ref.4372</b>	Blister (Tomada + Embelezador Ref. 5441)
<b>Art.Nr</b>	
<b>EAN13</b>	8424450043721

### Destaca-se por

- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Alta blindagem
- Alto isolamento entre saídas

### Características principais

- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...7mm

### Descubra

## Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo

- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica
- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

## Especificações técnicas

Ref.	Atenuações (dB)					Passagem de corrente DC	
	Perdas em derivação				Perdas de inserção		
	Banda	Ret./BI	FM	VHF			UHF
	MHz	5...68	87.5...108	109...470	470...862	5...862	
5230	TV		4,5			-	NON
	FM		18			-	